

BD-írási kompatibilitás

BD-írók				Verbatim lemezek								
Készítő	Modell		BDR SL	BD-R LTH Type 2x SL	BD-R LTH Type 6x SL	BD-R 2x SL	BD-R 4x SL	BD-R 6x SL	BD-R 2x DL	BD-R 6x DL	BD-RE 2x SL	BD-RE 2x DL
Sony Optiarc	BWU-3005	H/H	8x	2x	4x	2x	4x	6x	2x	6x	2x	2x
Sony Optiarc	BD-57305	Vékony	6x	2x	6x	2x	4x	6x	2x	4x	2x	2x
Sony Optiarc	BD-57305-01	Vékony	6x	2x	6x	2x	4x	6x	2x	4x	2x	2x
LITE-ON	DH-4815	H/H	4x	Nem ajánlott*	Nem ajánlott*	2x	4x	4x	2x	2x	2x	2x
LITE-ON	iHBS112	H/H	12x	Nem ajánlott*	Nem ajánlott*	2x	4x	6x	2x	6x	2x	2x
LITE-ON	iHBS212	H/H	12x	Nem ajánlott*	Nem ajánlott*	2x	4x	6x	2x	6x	2x	2x
Buffalo	BRHC-6316U2	H/H	6x	Nem ajánlott*	NEM	6x	6x	6x (legalább xJ04 verziójú firmware szükséges)	4x	4x (legalább xJ04 verziójú firmware szükséges)	2x	NEM
Buffalo	BR-X816U2	H/H	8x	2x (firmware fr. szükséges)	2x (firmware frissítés szükséges)	8x	8x	8x	4x	6x	2x	NEM
LG	GBW-H10N	H/H	4x	NEM	NEM	4x	4x	4x	NEM	NEM	2x	NEM
LG	GGW-H20N, L	H/H	6x	Nem ajánlott*	NEM	6x	6x	6x (legalább xL04, YL04 verziójú firmware szükséges)	4x	4x (legalább xL04, YL04 verziójú firmware szükséges)	2x	NEM
LG	BE06LU10	H/H	6x	Nem ajánlott*	NEM	6x	6x	6x (firmware frissítés szükséges)	4x	4x (firmware frissítés szükséges)	2x	NEM
LG	BH08NS20, LS20	H/H	8x	2x (legalább ELO2-04 verziójú firmware szükséges)	2x (legalább ELO2-06 verziójú firmware szükséges)	8x	8x	8x	4x	6x	2x	NEM
LG	WH08LS20	H/H	8x	2x (firmware fr. szükséges)	2x (firmware frissítés szükséges)	8x	8x	8x	4x	6x	2x	NEM
LG	BE08LU20	H/H	8x	2x (firmware fr. szükséges)	2x (firmware frissítés szükséges)	8x	8x	8x	4x	6x	2x	NEM
LG	BH10NS30	H/H	10x	2x	6x	8x	8x	10x	4x	8x	2x	2x
LG	BH10LS30	H/H	10x	2x	6x	8x	8x	10x	4x	8x	2x	2x
LG	BH30N	H/H	10x	2x	6x	8x	8x	10x	4x	8x	2x	2x
LG	BH08NS30	H/H	10x	2x	6x	8x	8x	10x	4x	8x	2x	2x
LG	BH30F	H/H	10x	2x	6x	8x	8x	10x	4x	8x	2x	2x
LG	BH30L	H/H	10x	2x	6x	8x	8x	10x	4x	8x	2x	2x
LG	WH10LS30	H/H	10x	2x	6x	8x	8x	10x	4x	8x	2x	2x
LG	BH12LS30	H/H	12x	2x	6x	8x	8x	12x	4x	8x	2x	2x
LG	BH12NS30	H/H	12x	2x	6x	8x	8x	12x	4x	8x	2x	2x
LG	GBW-T10N	Vékony	4x	2x (legalább UN08 verziójú firmware szükséges)	2x (legalább UN08 verziójú firmware szükséges)	2x	4x	4x	1x	1x	2x	NEM
LG	BT-10N	Vékony	6x	2x	6x	6x	6x	6x	2x	6x	2x	2x
Panasonic	SW-5582	H/H	2x	2x (legalább BBF4 verziójú firmware szükséges)	2x (legalább BBF4 verziójú firmware szükséges)	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
Panasonic	SW-5583	H/H	4x	2x (legalább 1.02 verziójú firmware szükséges)	4x (legalább 1.02 verziójú firmware szükséges)	2x	4x	4x	2x	4x	2x	2x
Panasonic	SW-5584	H/H	8x	2x	4x	2x	4x	6x	2x	6x	2x	2x
Panasonic	UJ-210,215	Vékony	1x	NEM	NEM	1x	1x	1x	1x	1x	1x	1x
Panasonic	UJ-220,225	Vékony	2x	NEM	NEM	2x	2x	2x	1x	1x	2x	1x
Panasonic	UJ-240	Vékony	6x	2x	2x	2x	4x	6x	2x	4x	2x	2x
Pioneer	BDR-101A	H/H	2x	NEM	NEM	2x (legalább 1.01 verziójú firmware szükséges)	NEM	NEM	NEM	NEM	2x (legalább 1.01 verziójú firmware szükséges)	NEM
Pioneer	BDR-202	H/H	4x	NEM	NEM	4x	4x (legalább 1.07 verziójú firmware szükséges)	NEM	NEM	NEM	2x	NEM
Pioneer	BDR-203	H/H	8x	2x	2x (legalább 1.11 verziójú firmware szükséges)	2x	8x	8x	2x	8x	2x	2x
Pioneer	BDR-205	H/H	12x	2x	6x	2x	10x	12x	2x	8x	2x	2x
Pioneer	BDR-206	H/H	12x	2x	6x	2x	10x	12x	2x	8x	2x	2x
Plextor	PX-B940SA	H/H	12x	2x	6x	2x	10x	10x	2x	8x	2x	2x
LaCie	301856U	H/H	8x	2x	4x	2x	4x	6x	2x	6x	2x	2x

Megjegyzés - Érdemes mindig a lemezen jelzett maximális írási sebességet használni. Magasabb írási sebességet nem garantálunk. Néhány OEM meghajtó/ PC (ex.Dell, HP stb.) rendelkezhet ugyanazzal a modellszámmal, de funkciójuk és írási sebességük függ a firmware-től.

Ha a lemezíró típus ugyanaz, a jelzett írási sebesség akkor is néha függhet a modellektől és régióktól.

Nem ajánlott* - A lemezíró megfelelő firmware esetén támogatja az LTH lemezeket, de a rögzítési minőség nem biztos, hogy stabil marad. Ezért nem ajánljuk az LTH lemez használatát.

Amikor a „NO” (Nem) jelzés jelenik meg, hardver-gyártót megkérheti a firmware frissítésére.